

PR300

Face avant en aluminium de 8 mm, châssis en tôle de 1,5 mm, touches en aluminium

Etages entièrement symétriques à composants discrets

1 transformateur torique de 330 VA, configuration double-mono

Réglage complet (via la face avant et la télécommande) du volume et de la balance

Accès direct aux entrées par la télécommande et la face avant

Entrée By-pass.

Connections :

5 entrées audio stéréo (RCA) :

- CD ;
- TUNER ;
- TAPE (IN+OUT) ;
- AUX (ou PHONO en option) ;
- DVD.

1 entrée By-pass (configuration home-cinéma)

Double paire de sortie préampli (pour la bi-amplification)



Télé-commande universelle de série compatible avec tous les produits ATOLL (Préamplis, Intégrés, Tuner, lecteurs de CD)

Alimentation	330 VA
Total capacitif (μF)	62 000 μF
Nombre d'entrées	5
Impédance d'entrée	220 kohms
Sensibilité	500 mV
Rapport signal/bruit	100 dB
Distorsion à 1kHz	0,005%
Bande passante	5Hz-200kHz
Temps de montée	1,5 μs
Dimensions	440*90*280mm
Poids	9 Kg

Disponible en finition noire ou alu.