

# marantz®

because music matters



## AV7005



L'AV7005 7.2 canaux vous offre une superbe qualité audio car tous les signaux audio sont traités avec le plus grand soin via les modules HDAM propres à Marantz avant qu'ils ne transitent vers les sorties XLR et n'arrivent à l'ampli de puissance séparé. Par ailleurs, tous les signaux audio entrent dans le DSP (processeur sonore numérique) par différentes voies pour s'assurer que tous les canaux sont bien séparés, éliminant ainsi toute possibilité de diaphonie. Par exemple, vous pouvez acheminer le signal audio via la prise réseau pour la musique en streaming de votre PC ou radio Internet. Vous pouvez également l'acheminer via l'une des six entrées HDMI 1.4a, l'une étant cachée derrière le volet frontal pour en faciliter l'accès. Vous y trouverez aussi l'entrée USB numérique compatible iPod et un deuxième affichage à double ligne venant compléter le célèbre et élégant affichage circulaire Marantz pour des informations plus détaillées. Il prend en outre le plus grand soin des signaux vidéo en 3D, même en mode veille et les envoie vers les deux prises de sortie HDMI 1.4a. Et on y trouve même une entrée Phono MM – idéale pour les précieux disques en vinyle. L'AV7005 prend en charge tous les derniers formats sonores, y compris l'Audyssey DSX via le processeur audio 32Bits Sharc. Une fois la calibration automatique MultiEQ XT effectuée, tout est prêt à fonctionner.

AV7005/N1B : 4951035042854

Eco : 0.84 HT



# marantz®

because music matters

FEATURES	AV7005
<b>MULTICHANNEL SURROUND</b>	
THX Ultra II / Select II	- / -
THX Surround EX	-
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24	o / o / o / o
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz	o / o / o / o
Audyssey DSX	o
Dolby Virtual Speaker / Neural Surround	o / o
Multichannel Stereo	o
HT-EQ / Re-EQ	o / -
DSD from SACD via HDMI	-
Dolby Headphone	o
Améliorateur audio compressé MDAX / MDAX2	- / o
<b>SOUND ENHANCEMENTS</b>	
Current Feedback Topology	o
Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM)	o
Pure Direct	o
Transformateur: Toroidal / EI	- / o
Composants audio haut de gamme	o
Chassis: Cuivre / Metal	- / o
<b>NETWORK</b>	
Certification DLNA	o (v1.5)
Certification UPnP	o
stream Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA	o / o / o / o / o
Stream photo (JPEG)	o
Stream Video	-
Radio Internet direct / media player externe	o / o
vTuner / Napster® / last.fm®	o / o / o
WiFi: intégré / Point d'accès extérieur	- / o
Ethernet	o
IP Control	o
Application Apple pour contrôle via l'iPhone	o
<b>OTHERS</b>	
Bluetooth audio via RX101	optional
Auto calibration par microphone	Audyssey MultEQ XT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	o / o
Conversion vidéo	CVBS > Comp > HDMI
Interlace / progressive conversion	o
Upscaling vidéo	> 1080p
Upscaling vidéo HDMI->HDMI	o
Processeur vidéo	Anchor Bay (ABT2015)
Picture adjust / Réduction de bruit numérique	o / o
HDMI actif en mode veille	o
Deep Color pass through	o
3D video pass through	o
Audio Return Channel	o
CEC	o
T.B.C. - time base correction	-
Curseur de contrôle en face avant	o
On Screen Display: GUI / OSD	o / -
Fréquence de coupure variable	10
Contrôle lip sync	o
Zones multiroom	2
Trappe avant	o
Code discret de télécommande (Main- / Multiroom)	o / o
<b>INPUTS/OUTPUTS</b>	
<b>VIDEO</b>	
Entrées sorties composite	5 / 3
Entrées sorties S-vidéo	-
Entrées sorties YUV	4 / 2
Entrées sorties HDMI (version x.x)	6 / 2 (1.4)
Multi-Room Video Out: Video / S-Video / Component	o / o
<b>AUDIO</b>	
Entrées sorties audio analogique	8 / 2
Balanced In / Out	- / 7.2
Phono (MM) In	o
Entrées sorties optiques E/S	3 / 1
Entrées sorties coaxiales E/S	2 / 0
sortie multiroom audio : Analogique / numérique	2 / -
7.1ch Pre Out / Main In	o (11.2ch) / -
Sortie Subwoofer	o
Entrée 7.1	o
<b>AUTRES</b>	
M-XPort pour RX101	o
Bornies: à vis plaqué or/ à vis	- / -
Bornier de HP hauts	o(pre out)
Bi-amp drive (5.1 ch setting) / Speaker C	o(pre out)
Sortie HP multiroom	o / o
D.Bus	o
IR Receiver In / Emitter Out	- / -
IR Flasher In	1
Network (IP-control / update)	o / o
RS232 (control / update)	o
DC Triggers	2
Entrées en façade : Audio / Composite / S-Video / Digital (Opt)	o / o / o / o / o
USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone	o / o / o
<b>SPECIFICATIONS</b>	
Rapport signal/bruit	102 dB
Tuner FM	o
<b>GENERAL</b>	
couleurs : Gold/Silver/Black/Silver-Gold	- / - / o / -
Facade métal	o
Télécommande dédiée	RC011SR
Pré-programmée / Apprentissage / Ecran LCD	o / o / o
Rétroéclairage / phosphorescent	o / -
consommation en W	85
consommation en veille en W (normal/economy mode)	0.2
cordon d'alimentation détachable	o
Dimensions (L x P x H) en mm	440 x 395 x 187
Poids en Kg	11.0

