

INFORMATIONS PRODUIT

CD-600

Lecteur CD

De plus, le CD-600 est doté de quatre commutateurs de canaux indépendants. Cela permet à chaque canal de disposer de son propre filtre ainsi que d'un système d'amplification et d'un amortisseur séparés, permettant d'optimiser davantage la qualité sonore. Des condensateurs de fabricants renommés (WIMA, Nichicon) sont également à l'œuvre.

Une sortie RCA et une sortie XLR sont à disposition pour la sortie analogique. Si vous souhaitez utiliser le CD-600 en tant que DAC, il est également possible de l'alimenter en signal numérique via les entrées correspondantes.



CD-600



Connexions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Convertisseur N/A :	24 bit / 192 kHz
Bande passante :	20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Distorsion harmonique :	< 0.005 %
Rapport signal/bruit :	> 93 dB
Plage dynamique :	> 100 dB
Tension de sortie audio :	2.5 V
Séparation des canaux :	> 80 dB
Consommation maximale :	25 Watt
Entrées :	1 x optique, 1 x coaxiale, 1 x 3.5 mm jack (Power Control)
Sorties :	2 x RCA stéréo, 1 x XLR stéréo, 1 x optique, 1 x coaxiale, 1 x prise jack 3,5 mm (Power Control)
Couleur :	Noir / Argent
Poids :	8.29 kg
Dimensions (l x H x P) :	430 x 132 x 350 mm