



SACD 30n

Lecteur SACD/CD en réseau avec HEOS® intégré

Le SACD 30n est conçu pour satisfaire toutes les exigences de l'audiophile moderne, désireux de combiner une large collection de musique numérique aux principaux services de musique en ligne. Le SACD 30n est adapté aux évolutions à venir, en prenant en charge les formats de fichier allant jusqu'au quad-DSD 11.2 MHz et au PCM 384 kHz/32-bit, via USB-B/USB-DAC. S'accorde parfaitement à l'amplificateur intégré MODEL 30. Votre musique sonnera toujours mieux sur un Marantz.

- Lecteur SACD/CD avec streaming audio en réseau et mode DAC
- Réglé avec passion par les experts audio de Marantz
- Mécanisme CD/SACD exclusif de Marantz pour une excellente lecture des données
- Solution réseau HEOS® intégrée avec Wi-Fi, AirPlay 2 et Bluetooth.
- Accès à un vaste éventail de services comme Spotify, Amazon Music HD et Tidal.
- Streaming audio haute résolution, allant jusqu'à FLAC HD 192 et DSD5.6.
- Mode USB-B DAC prenant en charge PCM jusqu'à 384 kHz et DSD11.2.
- Marantz Musical Mastering pour un son analogique pur depuis n'importe quelle source numérique.
- Circuit HDAM Marantz pour un son net et hautement dynamique, avec peu de bruits
- Niveau fixe à faible bruit et sortie variable indépendante pour faire fonctionner directement les enceintes actives ou un amplificateur de puissance
- Amplificateur de casque de haute qualité avec gain ajustable.
- Contrôlable par télécommande, application et services de commande vocale (si disponible).
- Disponible en noir et argent/or



Modern Musical Luxury



SACD 30n

Spécifications



Caractéristiques	
Lecteur audio réseau	•
Spotify Connect / Tidal / Deezer / autres (si disponible)	• / • / • / •
Amazon Prime Music HD	•
Bluetooth / AirPlay 2	• / •
Roon Tested	•
Radio Internet	•
HEOS multi-pièces et streaming	•
Commande vocale – Fonctionne avec Amazon Alexa / Google Assist / Apple Siri	• / • / •
Compatibilité CD : CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC	• / • / • / • / • / -
Compatibilité disque de données : DSD / WAV / ALAC	• / • / •
Port USB pour clé USB	•
Mode de fonctionnement DAC : USB / Coaxial / Optique	• / • / •
Chargement de fichiers audio en flux continu USB-B DSD (DoP) : DSD2.8 / DSD5.6	• / • / •
Isolation de signal pour fonctionnement en mode DAC	•
Réducteur de jitter	•
Version HDAM	HDAM+HDAM SA3
Transformateur de puissance : Toroidal / EI	• / -
Composants audio de haute qualité	•
Composants sur mesure	•
Configuration symétrique des circuits	•
Plaque métallique supplémentaire pour renforcer le châssis	• (1.5mm)
Panneaux latéraux en aluminium	•
Casque : Standard / Tampon / Rétroaction de courant	- / • (HDAM-SA2) / -
Réseau	
Wi-Fi / Réseau local câblé	• (2.4GHz, 5GHz) / •
Mode d'activation et de désactivation du Wi-Fi	•
Mode d'activation et de désactivation du Bluetooth	•
Streaming audio DSD	jusqu'à DSD5.6
Formats non compressés : DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24	• / • / • / •
Lecture en continu	• (FLAC, WAV, DSD)
Entrées/sorties	
Sortie analogique (RCA)	1
Sortie variable (RCA)	1
Numérique optique entrée/sortie	2 / 1
Numérique coaxiale entrée/sortie	1 / 1
Borne RCA plaquée or	•
Fréquence d'échantillonnage entrée USB type B	jusqu'à DSD11.2
Sortie casque	•
Port Ethernet	•
Commande par IP	•
Report infra-rouge	•
RS232	•

Spécifications	
Mécanisme	SACDM-3L
Conversion D/A	Marantz Musical Mastering
DAC IC	Marantz Musical Mastering
Filtre numérique	Marantz Musical Mastering
Option de filtrage : Mode CD / SA-CD / DAC	• / - / • (PCM only)
Réducteur de bruit	Marantz Musical Mastering
Filtre passe-bas	HDAM
Tampon de sortie	HDAM SA3
Amplification casque	HDAM SA2
SACD AUDIO	
Réponse en fréquence (pers.)	2 Hz - 50 kHz
Plage dynamique (SA)	109 dB
Rapport signal/bruit (SA)	112 dB
Taux de distorsion harmonique (SA)	0.0008%
Séparation des canaux (SA)	-
CDDA AUDIO	
Réponse en fréquence	2 Hz - 20 kHz
Plage dynamique	98 dB
Rapport signal/bruit	104 dB
Taux de distorsion harmonique total	0.00015%
Séparation des canaux	-
Caractéristiques générales	
Couleurs disponibles : Noir / Argent-or	• / •
Télécommande	RC002PMND
Consommation électrique en W	48
Consommation en veille en W	0.4
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	443 x 424 x 130mm
Poids en kg	13.5kg
Dimensions maximales du carton (L x P x H) en mm	543 x 522 x 255mm
Poids du carton (produit incl) en kg	16.2kg
EAN	
Code SAPI/EAN NOIR	SACD30N/N1B 4951035072455
Code SAPI/EAN ARGENT-OR	SACD30N/N1SG 4951035072448

Sound United
A Division of D&M Europe B.V.
P.O. Box 8744
5605 LS Eindhoven
The Netherlands

Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis. Marantz est une marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.

www.marantz.com

