

marantz®



ND8006 LECTEUR CD RÉSEAU AVEC MODE DAC


Les ingénieurs Marantz se sont servis de tout leur savoir-faire acquis dans l'élaboration de la Gamme Premium pour l'appliquer à ce lecteur hors du commun, le premier en son genre. Voici un "Lecteur de sources musicales numériques complet" ; Le ND8006 délivre le célèbre son Marantz à partir de toutes les sources en audio, y compris les sources de musique en ligne, la lecture de CD audio, les fichiers audio haute résolution stockés en local via le réseau et USB-B, AirPlay, Bluetooth, la technologie multi-room HEOS et bien plus encore. Mettez facilement à jour tous les systèmes audio existants pour obtenir le meilleur de la musique numérique. Quel que soit le support de stockage de votre musique favorite, vous pouvez en profiter en jouissant de la qualité Marantz la plus pure.

Caractéristiques

Lecture de haute qualité de CD, de CD-R/RW (MP3/WMA)
Airplay, Bluetooth, radio Internet, Spotify Connect, Amazon Music, TIDAL, Deezer et d'autres
2 entrées numériques optiques, coaxiales et USB Type B avec circuit d'isolation du bruit
Conversion numérique/analogique audiophile 192kHz/32bit (ESS9016) et double horloge
Circuits HDAM-SA2 développés par Marantz
Amplificateur de casque indépendant avec HDAM-SA2 avec contrôle du gain
Transformateur toroïdal doublement blindé, plaque inférieure à deux couches et pieds rigides
Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz
Technologie audio multi-pièce sans fil HEOS intégrée
COMPÉTENCE HEOS DANS LE "HOME ENTERTAINMENT"
Prise en charge de la lecture des fichiers WAV, MP3, AAC, WMA, FLAC et ALAC via les périphériques USB
Sorties numériques optiques, coaxiales ; sorties analogiques variables et fixes; RS232
Disponible en noir et en or/argent

Les avantages

Meilleure qualité depuis vos CD préférés
Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne (lorsque disponible)
La meilleure des qualités à partir de fichiers de haute résolution jusqu'à 32bit / 384 kHz et DSD 11,2 MHz
Conversion des plus précises et qualité de son à partir de toutes les sources
Grande plage dynamique, étage de sortie analogique de haute résolution
Son de haute qualité, même à partir des casques les plus exigeants
Suppression des interférences pour la pureté du son
Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements domestiques avec de nombreuses connexions Wi-Fi
Fonctionnalité Audio multi-room avec d'autres appareils HEOS, contrôlé par l'application
Utilisez la commande d'ALEXA VOICE
Prend en charge les fichiers médias les plus populaires, y compris ceux de haute résolution
Sorties multiples et options d'installation modifiables
Combinaison parfaite avec l'amplificateur intégré PM8006 Marantz



because music matters

ND8006

LECTEUR CD RÉSEAU AVEC MODE DAC



Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis

CARACTÉRISTIQUES	ND8006
Compatibilité CD : CD / CD-R/RW / WMA / MP3 / AAC	• / • / • / • / •
CD-Texte / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data	- / • / • / -
WiFi / Bluetooth / Spotify Connect / AirPlay	• / • / • / •
Diffusion de musiques en réseau & en ligne	•
HEOS multi room intégré	•
Port USB en façade	•
USB-B arrière avec mode asynchrone pour son PC	•
Streaming audio USB-B DSD	DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2
Entrée / Sortie numérique optique et coaxiale	• / •
Isolation du signal de masse pour fonctionnement en mode DAC	•
Sortie analogique	fixe & variable
Version HDAM	HDAM & HDAM SA2
Sortie casque	•
Transformateur d'alimentation	torique
Composants audio de haute qualité	•
Marantz Musical Digital Filtering	•
MUSIQUE EN STREAMING SUR LE RÉSEAU	
Ethernet / Wi-Fi	• / • (antenne double/double bande)
Conçu pour iPhone/iPod/iPad	AirPlay
Radio Internet (TuneIn)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *	• / • / • / • / •
Formats compressés MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats non compressés FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Compatibilité avec l'application Remote pour les smartphones	• (Android/iOS)
ENTRÉES / SORTIES	
Fréquence d'échantillonnage entrée USB en façade	192 kHz / 24-bit & DSD2.8 / DSD5.6
Entrée USB arrière de type B	•
Sortie analogique	fixe & variable
Port Ethernet	•

Entrées numériques : coaxiale / optique	• / x2
Sorties numériques : coaxiale / optique	• / •
Fréquence d'échantillonnage d'entrée	192 kHz / 24-bit
Bus de télécommande Marantz	•
RS232	•
Télécommande externe IF	•
Sortie casque	• (Contre-réaction de courant avec HDAM SA2)

SPECIFICATIONS	
Conversion numérique/analogue	ESS Hyper Stream
DAC IC	ES9016
Filtre passe-bas niveau	HDAM
Tampon de sortie	HDAM SA2
Amplification casque	HDAM SA2
CDDA AUDIO	
Réponse en fréquence	2 Hz - 20 kHz
Plage dynamique	100 dB
Rapport signal/bruit	110 dB
Taux de distorsion harmonique total	0,00002 %
Séparation des canaux	105 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Couleurs disponibles	Noir / Argent doré
Façade en métal	•
Consommation électrique	42 W
Consommation en veille	0,3 W
Mise hors tension automatique	•
Câble d'alimentation amovible	•
Commande à distance	RC001PMND
Fonction de commande à distance du système	•
Dimensions maximales (L x P x H)	440 x 341 x 106 mm
Poids	8,0 kg
EAN	
EU ND8006/N1B	4951035061473
ND8006/N1SG	4951035061480
	Noir
	Argent/Doré