

## PRODUCT INFORMATION

### SV-600

#### Amplificateur stéréo de classe A

Le SV-600 offre également de nombreuses possibilités de connexion. Outre six entrées analogiques (RCA et XLR), il est également possible de connecter des appareils sources en numérique via les ports coaxial, optique et HDMI (ARC). Il est également doté d'un module Bluetooth, ce qui permet de transférer facilement et confortablement de la musique vers l'amplificateur depuis n'importe quel téléphone portable ou tablette.



Connexions

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                        |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bande passante :                                       | 20 Hz – 20 kHz $\pm 0.5$ dB                                                                                        |
| Puissance de sortie nominale en classe A sous 8 ohms : | 2 + 10 Watt                                                                                                        |
|                                                        | sous 8 ohms : 2 x 200 Watt                                                                                         |
|                                                        | sous 4 ohms : 2 x 306 Watt                                                                                         |
| Distorsion harmonique :                                | < 0.1 % (1 kHz, 1 Watt)                                                                                            |
| Sensibilité d'entrée :                                 | 220 mV                                                                                                             |
| Rapport signal/bruit :                                 | > 90 dB                                                                                                            |
| Impédance d'entrée :                                   | 47 kOhm                                                                                                            |
| Consommation maximale :                                | 820 Watt                                                                                                           |
| Entrées :                                              | 5 x RCA stéréo, 1 x XLR stéréo,<br>1 x HDMI (ARC), 1 x optique, 1 x coaxiale,<br>1 x Bluetooth, 2 x Main in stéréo |
| Sorties :                                              | 1 x sortie préamplifiée stéréo,<br>4 x 2 borniers d'enceintes,<br>2 x 3,5 mm Jack (Power Control)                  |
| Couleur :                                              | Noir / Argent                                                                                                      |
| Poids :                                                | 21,9 kg                                                                                                            |
| Dimensions (l x H x P):                                | 430 x 150 x 448 mm                                                                                                 |